



Rozdzielnica L · EV · podtynkowa · drzwi: antracyt

Duży dom 150–250 m², zwykle piętrowy — osobne obwody na każde piętro, garaż i ogród z samochodem elektrycznym (EV): osobny obwód ładowarki 11 kW z różnicówką typu B.

6 359,10 zł

brutto z VAT 23 % · 5 170,00 zł netto · bez dostawy

Rozmiar **Rozmiar L — duży dom 150–250 m², ok. 22 obwody**
Obudowa **Obudowa 72 modułów — miejsce na ładowarkę samochodu**

Część pozycji ma cenę wstępną (nowa oferta) — potwierdzimy ją przy weryfikacji zamówienia.

22 obwody w 4 grupach różnicówek 4-biegunowych typ A (30 mA), płyta indukcyjna na obwodzie 3-fazowym, ochronnik przepięć T1+T2. Ładowarka samochodu 11 kW na osobnym obwodzie 3-fazowym z różnicówką typu B — wymóg dla ładowarek bez detekcji prądu stałego. Obudowa 72 modułów (4 rzędy × 18) — miejsce na ładowarkę samochodu. Aparatura zajmuje 55 — rezerwa 23 %.

MONTAŻ I WYMIARY

Montaż	podtynkowy — puszka do zamurowania, rama z drzwiami
Otwór w ścianie	560 × 780 mm, głębokość 127 mm
Minimalna grubość muru	150 mm
Rama z drzwiami (widoczna)	620 × 810 mm

Wymiary orientacyjne — potwierdzamy je z kartą wybranej obudowy w potwierdzeniu zamówienia (przed wykuciem wnęki).



ZAWARTOŚĆ obudowa 72 modułów · 4 rzędy · aparatura zajmuje 55

Rozłącznik główny, ochronnik przepięć, lampki faz, listwy N/PE	8 mod.
Wyłączniki różnicowoprądowe 4-biegunowe typ A × 4 (grupy obwodów)	16 mod.
Wyłączniki nadprądowe obwodów × 22 (gniazda, oświetlenie, urządzenia; płyta indukcyjna — 3-fazowy)	24 mod.
Obudowa podtynkowa (puszka do zamurowania, rama z drzwiami)	—
Drzwi: antracyt	—
Ładowanie samochodu — 11 kW	7 mod.
Różnicówka typ B dla ładowarki	—

PARAMETRY

Drzwi: **Antracyt — Grafityowy lakier proszkowy — do ciemnych wnętrz i sufitów.**

Moduły DIN: **55 zajęte z 72 (rezerwa 17)**

Obwody: **22 (maks. 30 w tej obudowie)**

Wyłączniki różnicowoprądowe: **4 × 4-biegunowe 40 A, 30 mA, typ A — obwody rozdzielone na grupy**

Ochronnik przepięć: **T1+T2**

Realizacja: 5–10 dni roboczych od zaksięgowania zaliczki.

W komplecie: schemat, opis obwodów, protokół sprawdzeń, deklaracja zgodności UE, gwarancja 24 miesiące. Budowa zgodnie z PN-EN 61439-3.

<https://svalcon.pl/products/l-ev?mounting=flush>

Rozdzielnica L · EV · podtynkowa · drzwi: antracyt

OBWODY I GRUPY RÓŻNICÓWEK

Typowy zestaw obwodów tego rozmiaru (model rozdzielnicy wspólny ze sklepem i Warsztatem). Przekroje orientacyjne — dobór wg długości i sposobu ułożenia przewodów.

Ozn.	Obwód / odbiornik	Zabezp.	Bieguny	Faza	Przewód	RCD
F1	Gniazda — kuchnia (blat)	B16	1P	L3	3×2,5	Q1
F2	Łazienka — gniazda	B16	1P	L1	3×2,5	Q1
F3	Pralka	B16	1P	L3	3×2,5	Q1
F4	Gniazda — sypialnie	B16	1P	L2	3×2,5	Q1
F5	Oświetlenie zewnętrzne	B10	1P	L3	3×1,5	Q1
F6	Gniazda — sypialnia główna	B16	1P	L3	3×2,5	Q1
F7	Oświetlenie — strefa dzienna	B10	1P	L1	3×1,5	Q2
F8	Zmywarka	B16	1P	L2	3×2,5	Q2
F9	Oświetlenie — pomieszczenia gospodarcze	B10	1P	L1	3×1,5	Q2
F10	Łazienka 2 — gniazda	B16	1P	L3	3×2,5	Q2
F11	Gniazda — piętro (pokoje)	B16	1P	L2	3×2,5	Q2
F12	Rezerwa 2	B16	1P	L2	3×2,5	Q2
F13	Gniazda — salon	B16	1P	L2	3×2,5	Q3
F14	Piekarnik	B16	1P	L1	3×2,5	Q3
F15	Gniazda zewnętrzne / ogród (IP44)	B16	1P	L3	3×2,5	Q3
F16	Oświetlenie — piętro	B10	1P	L1	3×1,5	Q3
F17	Garaż / kotłownia	B16	1P	L1	3×2,5	Q3
F18	Płyta indukcyjna (3-fazowa)	B16	3P	L1–L3	5×2,5	Q4
F19	Oświetlenie — sypialnie i korytarz	B10	1P	L2	3×1,5	Q4
F20	Suszarka	B16	1P	L2	3×2,5	Q4
F21	Gniazda — pokój / biuro	B16	1P	L1	3×2,5	Q4
F22	Rezerwa	B16	1P	L1	3×2,5	Q4
F23	Ładowarka samochodu (wallbox) 11 kW	B16	3P	L1–L3	5×4	Q5


GRUPY RÓŻNICOWOPRĄDOWE

- Q1 RCD 4P 40 A 30 mA typ A: F1, F2, F3, F4, F5, F6
- Q2 RCD 4P 40 A 30 mA typ A: F7, F8, F9, F10, F11, F12
- Q3 RCD 4P 40 A 30 mA typ A: F13, F14, F15, F16, F17
- Q4 RCD 4P 40 A 30 mA typ A: F18, F19, F20, F21, F22
- Q5 RCD 4P 40 A 30 mA typ B (ładowarka): F23

Schemat jednokreskowy – Rozdzielnica L · EV · podtynkowa · drzwi: antracyt

marka wg dostępności · podtynkowa · nr wzór

Zasilanie z licznika: 3/N/PE – 400/230 V 50 Hz · sieć TN-C-S · zabezpieczenie przedlicznikowe gG / B ≤ 32 A (typowo 25–32 A, wg warunków przyłączenia)



Oznaczenie	FV1	H1	F1	F2	F3	F4	F5	F6	F7	F8	F9	F10	F11	F12	F13	F14	F15	F16	F17	F18	F19	F20	F21	F22	F23
Zabezpieczenie	T1+T2	–	B16	B16	B16	B16	B10	B16	B10	B16	B10	B16	B16	B16	B16	B16	B10	B16	B16	B16	B10	B16	B16	B16	B16
Bieguny	3+1	3 × 1P	1P	1P	1P	1P	1P	1P	1P	1P	1P	1P	1P	1P	1P	1P	1P	1P	1P	3P	1P	1P	1P	1P	3P
Faza	L1–L3	L1–L3	L3	L1	L3	L2	L3	L3	L1	L2	L1	L3	L2	L2	L2	L1	L3	L1	L1	L1–L3	L2	L2	L1	L1	L1–L3
Przewód [mm²]	–	–	3×2,5	3×2,5	3×2,5	3×2,5	3×1,5	3×2,5	3×1,5	3×2,5	3×1,5	3×2,5	3×2,5	3×2,5	3×2,5	3×2,5	3×1,5	3×2,5	3×1,5	5×2,5	3×1,5	3×2,5	3×2,5	3×2,5	5×4
Moc szac. [kW]	–	–	2	2	2,2	1	0,2	1	0,4	2	0,2	2	1	–	1,5	3	1	0,4	1,5	7,2	0,3	2,5	1	–	11

Odbiornik	Ogranicznik przepięć – PE	Lampki obecności faz	Gniazda – kuchnia (blat)	Łazienka – gniazda	Pračka	Gniazda – sypialnie	Oświetlenie zewnętrzne	Gniazda – sypialnia główna	Oświetlenie – strefa dzienna	Zmywarka	Oświetlenie – pomieszczenia gospodarcze	Łazienka 2 – gniazda	Gniazda – piętro (pokoje)	Rezerwa 2	Gniazda – salon	Piekarnik	Gniazda zewnętrzne / ogród (TP44)	Oświetlenie – piętro	Garaż / kotłownia	Płyta indukcyjna (3-fazowa)	Oświetlenie – sypialnie i korytarz	Suszarka	Gniazda – pokój / łazienka	Rezerwa	Ladownia samochodu (kwalibow. 11 kW)
-----------	---------------------------	----------------------	--------------------------	--------------------	--------	---------------------	------------------------	----------------------------	------------------------------	----------	---	----------------------	---------------------------	-----------	-----------------	-----------	-----------------------------------	----------------------	-------------------	-----------------------------	------------------------------------	----------	----------------------------	---------	--------------------------------------

Svalcon · Rozdzielnica L · EV · podtynkowa · drzwi: antracyt

Nr wzór · marka wg dostępności · obudowa – (6 × 12 mod.)

Wersja karta 2026-10-14 · 2026-10-26 · arkusz 1/1

SZKIC – do weryfikacji przez elektryka uprawnionego